





# 抽氣機安裝配套表

## Ventilator — Parts List



機座  
Curb



\*4HX9?: Grainger's Model

\*FX??BFT : Economy's Penn Model

尺寸 Size	型號 Stock#	A 馬達 Motor Selection			馬達軸心及輪子 Motor Shaft Sheave			風機軸心及輪子 Fan Shaft Sheave			風機軸 心襯套 Bush- ing S#	風機 速度 Fan Speed RPM	皮帶 型號 F RMA Belt	機座 尺寸 G Curb Int.Size (inch)
		馬力 HP	單相 1 Ph	三相 3 Ph	B 軸心 尺寸 Shaft Size	輪子直徑 Pulley Dia.	C 輪子 型號 Pulley Stock#	D 軸心 尺寸 Shaft Size	輪子直徑 Pulley Dia.	E 輪子 型號 Pulley Stock#				
15"	4HX94	3/4HP	3K617	2N104							1260		25.5X25.5	
	FX15BFT				5/8"	3 1/8	(1VL34) 3X263	7/8"	3 3/4	3X889	(1.37)	4L210	21	
								3/4"	3 1/8	3X860 (BK30X3/4)		4L210	21	
	4HX94	1HP	6K321	3N488			(1VL34) 3X263	7/8"	3 1/2	3X776	1640	4L200	20	
	FX15BFT				5/8"	3 1/8	3X263	7/8"	3 1/8	3X860 (BK30X3/4)	(1.05)	4L200	20	
20"	4HX97	1HP	6K321	3N488							1010	4L290	29	
	FX18BFT				5/8"	3 3/4	(1VL40) 3X264	7/8"	6 1/4	4HZ81 (AK64-7/8)				
								7/8"	6 1/2	4HZ82	3X574	(1.71)	6A139	29
								3/4"	5 7/8	3X791 (AL64X3/4)		4L290	29	
	4HX97	1.5HP	6K324	3N013			(1VL40) 3X264	7/8"	5 3/4	4HZ80		1155	3X697	28
		FX18BFT				5/8"	3 3/4	3X264	3/4"	5 7/8	3X791 (AL64X3/4)	(1.49)	4L280	28
24"	4HX98	1 HP	6K321	3N012							720		33.5x33.5	
	FX24BFT				5/8"	3 3/4	(1VL40) 3X264	7/8"	8 7/8	6L065	(2.40)	6A143	36	
								1"	8 7/8	3X801 (AL94X1)		4L360	36	
	4HX98	1.5HP	6K324	3N013			(1VL34) 3X263	7/8"	6 7/8	6L063	820	4L300	30	
		FX24BFT				5/8"	3 1/8	3X263	1"	7	3X594	(2.10)	6A140	30
									1"	6 7/8	3X795 (AL74X1)		4L300	30
	4HX98	2HP		3N657(1sp) Econo.(2sp)			3X501 3X503 (1VM50)	7/8"	7 7/8	3X798	3X674	900	6A119	38
		FX24BFT				7/8"	4 6/8	3X503	7/8"	9 1/4	4HZ86	(1.92)	4L320	36
							1"	9 1/4	3X600 (BK95H)	3X576		6A119	38	
30"	4HX98	3HP		3N376(1sp) 9N160(2sp)	1 1/8"	4 1/8	2L463 (1VP44)	7/8"	6 7/8	6L063 (AL74X7/8)		950	4L290	29
		FX24BFT			1 1/8"	4 1/8	2L463 (1VP44)	7/8"	7 1/4	3X595	3X574	(1.82)	5L320	28
								1"	7 1/4	3X595 (BK75H)	3X576		5L320	28
	4HX99	1.5HP	6K324	3N013			(1VL34) 3X263			(AL64X7/8)		590	4L380	38
		FX30BFT				5/8"	3 1/8	3X263	1"	8 7/8	3X801	(2.92)	6A119	38
									1"	11 3/4	3X605 (BK120H)		6A119	38
4HX99	2HP		3N657(1sp) Econo.(2sp)			(1VL44) 3X501	7/8"	4 1/8"	3X501	1"	650	5L440	44	
	FX30BFT										(2.65)	6A156	44	
4HX99	3HP		3N658/3KW34 9N160(2sp)			(1VP44) 2L463	1 1/8"	4 1/8	2L463	1"	750	5L410	41	
	FX30BFT										(2.30)	3X635	41	
												5L410	41	
4HX99	5HP		3N659/3KW37 9N161(2sp)			(1VP50) 3X945	1 1/8"	4 3/4	3X945	1"	890	5L410	41	
	FX30BFT										(1.94)	3X635	41	
												5L410	41	